

# Aktualizace SW televizorů Sencor DVB-T2

## SLE 2460/2461/3257/40F57/43F57/49F57 pro české vysílání DVB-T2 v r. 2017

**Předmluva:** přizpůsobení TV na nové vysílání je velmi jednoduché a je shrnuto do jedné věty v závěru.

Ale pro přehledné překonání úskalí popíšeme postup velmi podrobně. Přečtěte si celý postup, prosím, a dodržte jej. Chyba by mohla znamenat poškození vašeho televizoru, které nekryje záruka.

### 1) Výchozí stav

Po ukončení přípravného vysílání nelze nově přijímat české programy vysílané v přechodné síti DVB-T2. Televizor má na úvodní obrazovce název SENCOR. Je nezbytná změna software televizoru. **Provedení změny je poměrně jednoduché a rychlé.** Uživatelská nastavení bude třeba provést znovu.



### 2) Zajištění SPRÁVNÉHO softwaru

- Na zadní straně TV **opište výrobní číslo** a poptejte u výrobce ([info@sencor.cz](mailto:info@sencor.cz)) správný soubor software pro Váš typ a modifikaci televizoru.

- Od výrobce získáte balíček softwaru pro váš televizor.

**Upozornění:** Použitím nesprávného souboru softwaru může dojít k **nevratnému poškození televizoru** a ztrátě záruky! Používejte **výhradně soubory získané od výrobce** k vašemu typu a modifikaci televizoru.




### 3) Příprava - zřejmě po správném předchozím postupu začínáte tady...

- Připravte si USB flash paměť (USB klíčenka), menší velikost je lepší a postačuje (např. 1 GB). Tuto paměť úplně zformátujte na systém FAT/FAT32, abyste měli jistotu, že je prázdná a funkční.
- Znovu zkontrolujte, že máte správný balíček pro váš televizor. Ze zkomprimovaného balíčku vyjměte soubor s příponou BIN, a přejmenujte ho na MERGE.BIN (zabezpečení kontroly správného SW). Dbejte na velká písmena.
- Soubor **MERGE.BIN** nahrejte na připravenou prázdnou USB klíčenku.

### 4) Vložte klíčenku se správným souborem MERGE.BIN do USB portu zapnutého televizoru.



### 5) V menu TV zvolte položku Aktualizace SW (USB) a stiskněte ENTER

- Je to poslední, 9. položka na 4. kartě (MOŽNOSTI/OPTION), tedy stiskněte: **MENU/3× Vpravo/9× Dolů/ENTER.**



## 6) Potvrďte Váš záměr aktualizovat SW v následujícím okně stiskem DOLEVA (volba Ano).

- Zde máte poslední možnost ověřit správnost SW a případně proces přerušit (stiskem **Doprava** / Ne). Ubezpečte se, že **nebude přerušeno napájení** TV v procesu aktualizace.



## 7) Vyčkejte na aktualizaci SW v televizoru.

Potrvá to přibližně půl minuty. Poté se TV **sama** vypne (černá obrazovka) a znovu zapne.

## 8) Nový SW se ohlásí novým názvem na uvítací obrazovce: SENCOR DVB T2 HEVC. Pokračujte dále jako při startu nového televizoru.

- Tedy volbou jazyka menu a způsobu ladění. Po dokončení naladění televizoru je aktualizace hotova.
- V případě jakýchkoli pochybností proveďte reset TV (MOŽNOSTI/Obnovit tovární stav/Ano). SW je v TV již nahrán a „nezmizí“.




## X) Ověření příjmu a správné a funkční antény.

Pokud si chcete ověřit příjem, naladte Kanál 31 / 554 MHz – tímto dále popíšeme situaci ve středních Čechách, po 1. 3. 2017, v ostatních krajích po spuštění *odpovídajícího vysílače na jiném kanálu*.

- Ruční ladění zadáte: **MENU/KANÁL/Digitální ruční ladění/31** (MENU/CHANNEL/DTV Manual Tuning/31)



Po několika vteřinách od zadání čísla kanálu, což je dáno výkonnější modulací, se objeví zelený indikátor (obrázek vlevo). Teprve pak stiskněte **OK** (středový obrázek). Po chvíli se dokončí hledání programů na tomto kanálu a jejich počet se zobrazí (obrázek vpravo). V pozadí se objeví jeden z již uložených programů. Tím je ladění tohoto kanálu dokončeno.



Poznámka: Plný zelený indikátor značí výbornou kvalitu signálu (100 %), která je vždy pro dobrý digitální příjem nejdůležitější. Samotná síla signálu není pro příjem podstatná, postačuje vysoká a neměnná kvalita.

**Nejstručněji:** správný soubor MERGE.BIN nahrajte do TV pomocí jeho uživatelského menu a restartujte. Takhle jednoduché to je.